



PNI DCH218

Kahekordne akulaadija



Ohutusjuhised

• Kaitske akulaadijat kokkupuute eest veega. Elektrilöögi oht. • Kasutage akulaadijat ainult siseruumides. • Ärge laadige muud tüüpi akusid kui soovitatud (Li-Ion 7,2V - 18V). Plahvatusoht. • Ärge proovige laadida mittelaetavaid akusid. Plahvatusoht. • Laadimise tõhususe tagamiseks hoidke laadija ja aku klemmid alles

puhas.

- Rikke korral ärge avage laadija korpust. Helistage spetsialiseeritud teenindusse Keskus.
- Ärge kasutage laadijat ruumides, kus hoitakse plahvatusohtlikke aineid. • Akude laadimise ajal võib laadija kuumeneda. Seetõttu ärge kasutage akulaadijat kergestisüttival pinnal. • Ärge toite akulaadijat soovitatust erineva pingega (100 V - 240 V). • Ühendage akulaadija vooluvõrgust lahti, kui te seda ei kasuta. • ÄRGE puudutage patareide ega aku isoleerimata

klemme

laadija.

- Ärge jätke akulaadijat lastele kättesaamatus kohas.

Akude laadimine

Hoiatused:

- Akud on tehases osaliselt laetud. Laadige akud täis, enne kui hakkate kasutama elektritööriistu, millega need ühilduvad. • Liitiumakusid saab laadida igal ajal, sõltumata tühjendusprotsendist, ilma et see mõjutaks nende eluiga.

Juhised •

Ühendage akulaadija toiteallikaga. Roheline LED-tuli hakkab vilkuma. • Sisestage aku ühte kahest laadija pesast. Punane LED-tuli süttib ja kuulete mõne sekundi jooksul kinnituslaua. • Märkus: ärge suruge akut jõuga laadija pesa. Kui see ei sisene, tähendab see, et aku ei ühildu selle laadija mudeliga. • Laadimise ajal jääb punane LED-tuli põlema. • Kui aku on täielikult laetud, lülitub punane LED-tuli välja ja kuulete

kinnituslaul.

- Eemaldage aku laadijast, vajutades valget nuppu aku.

LED-funktsioonid

Roheline LED-tuli vilgub	Laadija on ühendatud
Punane LED-tuli vilgub	Aku on liiga kuum. Laadimine algab pärast aku jahtumist.
Punane LED põleb	Laadimine on pooleli (0–80%)
Punane LED ja roheline LED põlevad samaaegselt	Laadimine on pooleli (80%–100%)
Roheline LED põleb	Täis laetud (100%)
Roheline LED ja punane LED vilguvad vaheldumisi	Aku või laadija on defektne

Tehnilised kirjeldused

Sisendpinge	100V - 240V 50-60Hz
Väljundpinge	7,2V - 18V / 4A
USB-pordid	2 x USB2.0 5V
Patareid	2 x Li-Ion 18V 5Ah
Laadija mõõdud	255 x 170 x 75 mm
Aku mõõdud	73 x 110 x 60 mm

Lihtsustatud EL-i vastavusdeklaratsioon

ONLINESHOP SRL kinnitab, et PNI DCH218 topeltlaadija vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/30/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval

järgmisel Interneti-aadressil:

<https://www.mypni.eu/products/9181/download/certifications>