



PNI M200

Akulaadija



Erihoiatused

Seadme ohutuks kasutamiseks järgige järgmisi juhiseid.

- Ärge kasutage laadijat väga kõrge toitepingega tingimustes.
- Ärge püüdke laadija korpust avada. Diagnoosimiseks helistage volitatud teenindusse.
- Kasutage ainult kehtivaid patareisisid. Mittetoimivate, kahjustatud, kulunud, liigselt tühenenud materjalide kasutamine akud võivad põhjustada laadija parandamatut riket.
- Kasutage laadijat alles pärast aku ühenduse ja laadimisreeglite kontrollimist tootja ning aku ja laadija ühilduvus. Vale toimimine võib ohustada akut, laadijat ja teie turvalisust.
- Ärge lühistage juhtmeid/klemme. Tangid peavad olema klemmidel tihedalt kinni. Ära puudutage samaaegselt mõlemat aku klemme või nendega ühendatud juhtmeid.
- Vältige liigse elektrolüütilise vedeliku mahavalgumist või keetmist. Elektrolüüt on metallile söövitav ja kujutab endast lühiseohtu.
- Kontrollige regulaarselt laadimisolekut. Kui kahtlustate anomaaliat või laadimisaega on pikem kui 12 tundi, ühendage lahti ja kontrollige aku parameetreid volitatud teeninduses. Kahjustatud akut ei saa enam 100% täis laadida.

Üldised omadused

Alaldilaadija PNI M200 tagab intelligentse 3-astmelise laadimise 12 V pliihappe- ja plii-geellakudele, mille võimsus on väiksem, nimelt maksimaalselt 20 amprit. Üldiselt kasutatakse neid akusid kas mootorrataste valdkonnas või elektroonikaseadmete, näiteks UPS-i, sissेमurdmissüsteemide toiteks või väiketarbijate toiteks.

PNI M200 on kõrge turvalisuse astmega, olles varustatud kaitsetega: vastupidise ühenduse polaarsuse, lühise, laadimise ajal ülepinge eest.

Kasutusjuhend

1. Ühendage PUNASED tangid klemmiga (+) PLUSS ja MUST tangid (-) miinusklemmiga.
2. Ühendage laadija 230 VAC toiteallikaga.
3. Märgutuli süttib punaselt, kinnitades laadimisetapi algust.
4. Kui laadimine on lõppenud, muutub LED-tuli roheliseks ja laadija läheb hooldusrežiimi (Ujuk).
5. Ühendage laadija esmalt lahti 230 VAC toiteallikast ja seejärel akust, eemaldades mustad ja punased klambrid.

Laadimispinge	Laadimine max. vool 2A	Ujukpinge
12V - 14,5V 2A		13,7V 0,2A

ES:

EL-i lihtsustatud vastavusdeklaratsioon SC

ONLINESHOP SRL kinnitab, et akulaadija PNI M200 vastab direktiividele EMC

2014/30/EU ja LVD 2014/35/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel

Interneti-aadressil: <https://www.mypni.eu/products/6273/>

download/certifications